

Philips Philetta 54



Wellenbereiche:	UKW, M, L oder UKW, M, K
FM-Teil:	Superhet
Frequenzbereich:	87,5 - 100 MHz
Kreise:	8, 6 fest, 2 veränderbar
FM-ZF:	10,7 MHz
HF-Gleichrichtung:	Ratiodetektor
Besonderheiten:	Eingebaute UKW-Hilfsantenne Eingangswiderstand 300 Ohm
AM-Teil:	Superhet
Kreise:	6, 4 fest, 2 veränderbar
AM-ZF:	452 kHz oder 468 kHz
HF-Gleichrichtung:	Diode
Schwundausgleich:	auf 2 Röhren
Lautsprecher:	Perm.-dyn. 3 W, 120 mm Ø
Besonderheiten:	Eingebaute Ferritantenne für M u. L, zweistufiger Klangregler, Anschlüsse für TA und 2. Lautsprecher
Stromversorgung:	110, 127, 220 V Allstrom
Leistungsaufnahme:	35...45 W bei 220 V
Sicherung:	0,3 A
Skalenlampen:	18 V, 0,1 A
Gehäuse:	Preßstoff, Mahagoni oder Elfenbein
Abmessungen:	280 x 180 x 140 mm
Gewicht:	2,8 kg
Röhren:	UC 92, UCH 81, UF 85, UABC 80, UL 41, UY 41
<u>Damaliger Preis:</u>	<u>DM 185,-- Mahagoni, DM 189,-- Elfenbein</u>
<u>Baujahr:</u>	<u>1953/54</u>

